



# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Teclado con cable, retroiluminación y teclas Macro.
- Hasta 18 grupos de macros configurables.
- 26 teclas anti-ghosting.
- 3 tipos de color de retroiluminación RGB.
- Seis teclas multimedia de uso frecuente.
- 4 LED azules indicadores de estado.
- Teclas Macro de perfil más bajo que las teclas normales.

## INSTALACIÓN

- 1. Conecte el dispositivo a un puerto USB disponible de su PC.
- 2. La instalación del dispositivo se completará de forma automática después de conectar el teclado a un puerto USB de su PC.
- 3. Si el dispositivo no funciona, desconecte el teclado de su PC y compruebe que los pins de conexión no estén dañados.

## CONFIGURACIÓN TECLAS MACRO

- Función de grabación de la tecla G1 en el modelo 1 (M1)
- 1. Pulse simultáneamente los botones "M1" y "MR"; Los 4 indicadores LED parpadearán lenta y uniformemente.
- 2. Presione el botón "G1" y el indicador LED parpadeará rápidamente.
- 3. Ahora puede comenzar con la configuración de la macro pulsando las teclas que desee.
- Nota: La capacidad máxima de grabación es de 30 bytes y el tiempo de configuración máximo es de 30 segundos. Si excede la capacidad o el tiempo límites, saldrá del modo configuración de forma automática.
- 4. Presione "MR" para guardar sus registros. El indicador LED volverá al estado normal. Rehaga los pasos anteriores si la configuración falla.
- Acerca del programa G2 ~ G6 en el Modelo 1 (M1) igual que anteriormente, solo necesita cambiar "G1" a G2 / G3 / G4 / G5 / G6 en el segundo paso como se ha indicado anteriormente.
- Sobre el programa G1 ~ G6 tiene más funciones. Es preciso que haga la grabación en diversos modelos. Simplemente cambie el botón "M1" a M2 / M3 en el primer paso.



#### 26 TECLAS ANTI-GHOSTING



Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Flechas, Tabulación, Bloq Mayús, Shift-L, Ctrl-L, Alt-L, Espacio







# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Teclado retroiluminado con teclas macro |  |
|---|--|
| con cable                               |  |
| Windows XP/Vista/7/8/10                 |  |
| Windows                                 |  |
| 104 teclas                              |  |
| 6 teclas                                |  |
| 10 teclas                               |  |
| USB                                     |  |
| membrana con retroalimentación táctil   |  |
| más de 20.000.000 pulsaciones           |  |
| 492 × 40 × 203 (mm)                     |  |
| 1126 (g)                                |  |
|   |  |



## EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN

Fn+Pgup: Aumentar el brillo de la retroiluminación

Fn+PgDn: Reducir el brillo de la retroiluminación

FN+W: Cambiar las teclas W,S,A,D por las teclas de di-

reccion

FN+WIN-L: Bloquear tecla WINDOW y APP

FN+combinación multimedia

FN+F1 : Media

FN+F2: Volume-

FN+F3: Volume+

FN+F4: Silenciar

FN+F5: Detener

FN+F6: Anterior

FN+F7: Reproducir/Pause

FN+F8: Siguiente

FN+F9: Correo

FN+F10: Página de inicio

FN+F11: Bloquear el teclado

FN+F12: Caculadora

FN+(1-9): Efectos de retroiluminación

FN+1: Efecto 1, Onda multicolor spectrum

Fn+Pgup: Aumentar la velocidad

Fn+PgDn: Reducir la velocidad, hasta 4 niveles

Fn+←: Efecto hacia la izquierda

Fn+→: Efecto hacia la derecha

FN+2: Efecto 2, Onda de color por fases

Fn+Pgup: Aumentar la velocidad

Fn+PgDn: Reducir la velocidad, hasta 4 niveles

Fn+←: Efecto hacia la izquierda

Fn+→: Efecto hacia la derecha

FN+3: Efecto 3, Respiracion en 7 colores

Fn+Pgup: Aumentar la velocidad

Fn+PgDn: Reducir la velocidad, hasta 4 niveles

FN+4: Efecto 4, Onda de color único

Fn+Pgup: Aumentar la velocidad

Fn+PgDn: Reducir la velocidad, hasta 4 niveles

Fn+←: Efecto hacia la izquierda

Fn+→: Efecto hacia la derecha

FN+5: Efecto 5, Retroiluminación fija

Por defecto es retroiluminación roja, el usuario

puede pulsar FN+5 para ir cambiando el color de

retroiluminación hasta 7 colores distintos

FN+6: Efecto 6, Onda de color por fases

Fn+←: Iluminación difusa

Fn+→: lluminación contraída

FN+7: Efecto 7, Seleccion de color por fases:

Presiona de nuevo Fn+7, el teclado parpadeará 2 veces

Fn+ ↑/Fn+ ↓ para cambiar el color de cada fase del teclado e incluso

apagar esa parte.

Fn+←/Fn→ podrás elegir la fase de color que quieres cambiar

Este modo tiene un total de 6 áreas que pueden ser configuradas a

gusto del usuario, si el teclado se desconecta la configuración del usu-

ario se perderá , volviendo de nuevo a la configuración inicial.

Al igual que con los otros modos también se pueden configurar el nivel

de retroiluminación que el usuario desea.

FN+8: Efecto 8, Retroiluminación al teclear

Fn+Pgup: Aumentar la velocidad

Fn+PgDn: Reducir la velocidad, hasta 4 niveles

FN+9: Efecto 9: Retroiluminación por voz

Fn+Pgup,Fn+PgDn: Ajustar la sensibilidad de la recepción del sonido



Spewskill SERYU SPECTRUM MEMBRANE KEYBOARD